# **Anweisung zum Proscenic Saugroboter 850T**

# Teil 1. So verbinden Sie den Proscenic 850T mit WLAN im IOS-Gerät

1) Melden Sie bei der App "Proscenic Home" an

1.1 Laden Sie "Proscenic Home" aus dem App Store herunter.

1.2 Registrieren Sie sich mit Ihrer Email-Adresse für ein "Proscenic Home" -Konto. Wählen Sie "Deutschland +49" aus. (überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie bereits ein "Proscenic Home"-Konto haben).

1.3 Geben Sie Ihren Benutzername und Ihr Passwort ein! Melden Sie sich bei Ihrem "Proscenic Home" -Konto an.



2) Fügen Sie den Proscenic Saugroboter 850T hinzu Anmerkungen:

Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone/iPad bereits mit 2.4G WLAN verbunden ist.

2.1 Tippen Sie auf das Symbol "Gerät hinzufügen", um ein Gerät hinzuzufügen.2.2 Wählen Sie Proscenic Saugroboter 850T aus der Kategorie "Intelligente Reinigung".



	AP Modu	S	4/
J			-11
	20:05	uti 🗢 🔤	
	✓ Proscenic-XXX	▲ ≑ ①	
	84		
	Lifester	* 💿	
	190,00		
	Pressent	** 0	
	Processia Living Room	* - O	

1.Schalten Sie das Telefon ein "Einstellungen - Wi-Fi" 2.WLAN verbinden Proscenic-XXX 3.Kehren Sie nach erfolgreicher Verbindung zu ProscenicHome zurück



2.3.1 Zum Anschalten des Saugroboters 850T drücken Sie bitte die obene Start-Taste im 850T drei Sekunden lang, bis die Start-Tastenlampe blau wird.
2.3.2 Drücken Sie bitte die beiden Tasten fünf Sekunden lang, bis die beiden Tastenlampen blau blinkt.

17:40	I © 💽
C Untersuchen S	ie bitte den Sta 1/5
0	
OFF	2
<ol> <li>Bitte überprüfen Sie, eingeschaltet ist und de</li> <li>Wenn das Gerät nicht drücken Sie die Taste "O der Unterseite des Gerä zu starten. Der Startvor wenn Sie einen Ton höre</li> </ol>	ob der Saugroboter er Anzeige leuchtet t eingeschaltet ist, DN" der roten Taste an ites, um den Saugroboter gang ist abgeschlossen, en.
⊘Stellen Sie sicher, dass Nächst	das Gerät eingeschaltet ist er Schritt

2.3.3 Wählen Sie Ihr benuzendes 2.4G-WLAN(z.B. Fiona) und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein. Tippen Sie auf das Symbol "Nächster Schritt".

2.3.4 Schalten Sie in der WIFI-Einstellungsseite das benuzende 2.4G-WLAN(z.B. Fiona) auf Proscenic-850T-xxxxxx um. Kehren Sie danach zu "Proscenic Home". Tippen Sie auf das Symbol "Nächster Schritt".

17:41 ◄ Proscenic	all 🕈 🕞
Keinstellungen WLAN	
WLAN	
Proscenic-850T-D79C Ungesichertes Netzwerk	<del>?</del> (j)
MEINE NETZWERKE	
Proscenic Technology Co.,LTD2-5G	a 🗢 i
simona	a © (j
ANDERE NETZWERKE	
DDYL2.4G	a 후 🚺
Proscenic Technology Co.,LTD	a 🕈 i
Proscenic Technology Co.,LTD-5G	a 후 🚺
Proscenic Technology Co.,LTD2	a 🗢 j
Anderes	
Auf Netze hinweisen	Aus >
Bekannte Netzwerke werden automatisch ve Falls kein bekanntes Netzwerk vorhanden ist manuell ein Netzwerk auswählen	rbunden. , musst du

2.3.5 Die unterstehende Verbindungsoberfläche wird angezeigt. Warten Sie bitte, bis er Verbindungsprozess 100% erreicht. Tippen Sie auf das Symbol "Fertig". Dann können Sie den Proscenic 850T in "Proscenic Home" steuern.

AP Modus ein Netzwerk, um eine Verbir Gerät herzustellen (Unterstützt nur 2.4G WLA) mona itte WLAN-Passwort ein Vertriebsnetzanweisunger	3/5 ndung zu Ihrem N)	<	AP Modus Verbindung erfolgreich
ein Netzwerk, um eine Verbir Gerät herzustellen (Unterstützt nur 2.46 WLA) mona itte WLAN-Passwort ein Vertriebsnetzanweisunger	ndung zu Ihrem N) Nge ම	1	Verbindung erfolgreich
mona itte WLAN-Passwort ei Vertriebsnetzanweisunger	> nge ම		
itte WLAN-Passwort ei	nge 💿		
Vertriebsnetzanweisunger			
staugen Sie, ob das eingegeben ;; stätigen Sie, ob Ihr WLAN Netzw Ihr WLAN Router Dualband ist, 1 SID-Namen von 2.4G und 5G se erprüfen Sie, ob Mac-Adressfilte er ob die Anzahl der zugewiesen voll ist; ie Verbindung noch fehlgeschlag aktieren Sie mit dem Kundensen Nach dem Upgrade des iPhones Wi-Fi-Name laut Anleitung imme werden. Sie müssen das iPhone iPhone-System auf das neueste ren;	e Passwort verk 2.4G bitte richten parat ein; r eingestellt ten IP- pen sein, vice; u auf IOS13 r noch nicht neu starten System		Erfolgreich hinzugefügt • Gerät wird gefunden • Gerät in Server registriert • Gerät initialisieren
			Fertig
Nächster Schritt			
	stätigen Sie, ob Ihr WLAN Netzy lihr WLAN Router Dualband ist, I SID-Namen von 2.4G und 5G se erprüfen Sie, ob Mac-Adressfilte er ob die Anzahl der zugewiesen i voll ist: ie Verbindung noch fehlgeschlag aktieren Sie mit dem Kundensen Nach dem Upgrade des iPhones Wi-Fi-Name laut Anleitung imme werden. Sie müssen das iPhone iPhone-System auf das neueste ren;	stätigen Sie, ob Ihr WLAN Netzwerk 2:4G Ihr WLAN Router Dualband ist, bitte richten SID-Namen von 2:4G und 5G separat ein; erprüfen Sie, ob Mac-Adressfilter eingestellt er ob die Anzahl der zugewiesenen IP- ivoll ist: ie Verbindung noch fehlgeschlagen sein, aktieren Sie mit dem Kundenservice; Nach dem Upgrade des iPhones auf iOS13 Wi-Fi-Name laut Anleitung immer noch nicht werden. Sie müssen das iPhone neu starten iPhone-System auf das neueste System ren;	stätigen Sie, ob Ihr WLAN Netzwerk 2.4G Ihr WLAN Router Dualband ist, bitte richten SID-Namen von 2.4G und 5G separat ein; erprüfen Sie, ob Mac-Adressfilter eingestellt er ob die Anzahl der zugewiesenen IP- ivoll ist: ile Verbindung noch fehlgeschlagen sein, aktieren Sie mit dem Kundenservice; Nach dem Upgrade des iPhones auf iOS13 Wi-Fi-Name laut Anleitung immer noch nicht werden. Sie müssen das iPhone neu starten iPhone-System auf das neueste System ren;

Teil 2: So kontrollieren Sie den Proscenic 850T in "ProscenicHome" auf dem IOS-Gerät

17:42			all 🕈 D		14:34			.ul 🗢 🕞
	850T/86 Pi	60P(2.4G) huse	Ø			850T/85 Pulizia	OP(2.4G) a bordi	
	🔵 Pfad 🥚 Hind	ernis 🛑 Roboter				🔵 Percorso 🛑 O	stacolo 🥊 Robot	
0 m Reinigungsfläc	9 hen Akku	7% Istand Rei	O <sub>min</sub> nigungsdauer		0 m² Area	9 Bat	7% teria	O <sub>min</sub> Tempo
•	0	Ø	m		æ		Ċ	
Automatische Reinigung	Rand-Reinigung	Bereich-Reinigung	Automatisches Wischen	Pu	lizia automatica	Pulizia a bordi	Pulizia area	Lavapavimenti
Ø	SE	۲	6		¢	×	٢	
Automatische Aufladung	Starke Stufe	Wassermenge(mitt el	Fernbedienung- Modus		Ricarica automatica	Modalità forte	Volume d'acqua (medio)	modalità di controllo remoto



5:07			I © 🔳
$\odot$	850T/8	50P(2.4G)	(2)
	Grow		
Orr Reinigungsflächer Automatische Reinigung	Pfad Hind Kand-Reinigung	Jernis Roboter 21% ustand Ro Bereich-Reinigung	Omin einigungsdauer Automatisches Wischen
Automatische Aufladung	Ruhe Stufe	Wassermenge(mittel	Fernbedienung- Modus



Automatische Reinigung: mittle Saugleistung, zeigt den Ladepfad, den Pfad des Fernbedienungsmodus oder den Pfad beim Bewegen des Geräts nicht an.

Rand-Reinigung: Bewegen Sie sich vom Startpunkt an der Wand nach rechts und beginnen Sie mit dem Kehren, mittle Saugleistung, dauert 20 Minuten. **Bereich-Reinigung:** Bei einer Fläche von 1,5 m<sup>2</sup> Quadrat und einer maximalen Saugleistung von 2700 Pa, nur das dynamische Diagramm des Reinigungsmodus angezeigt.

Bodenwäscher: Bitte reinigen Sie den Boden nach der Installation des Wassertanks, nur die Wassermenge kann eingestellt werden.

## Automatische Aufladen:

1. Manuelles Laden: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn das Gerät im arbeiten / Standby / Ruhezustand Modus. Das Gerät wechselt in den Lademodus.

2. Am Ende der Aufgabe neu aufladen: Automatisches Aufladen am Ende der Aufgabe.

#### Laden des schwachen Akkus: weniger als 10%

Silent-Modus: Passen Sie die Saugleistung (beim an Silent-Modus beim Laden kann nicht einstellen) Wasservolumen: Passt das Wasservolumen (kann an das Wasservolumen beim Nachfüllen nicht anpassen)

Fernbedienungs-Modus: Drücken Sie lange die vier Richtungstasten, um in die entsprechende Richtung zu fahren. auf Klicken Sie die mittlere Schaltfläche, den um Fokusreinigungsmodus aufzurufen.

# Teil 3. So verbinden Sie den Proscenic 850T mit WLAN im Android-Gerät

2) Melden Sie bei der App "Proscenic Home" an

1.1 Laden Sie "Proscenic Home" aus dem App Store herunter.

1.2 Registrieren Sie sich mit Ihrer Email-Adresse für ein "Proscenic Home" -Konto. Wählen Sie "Deutschland +49" aus. (überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie bereits ein "Proscenic Home"-Konto haben).

1.3 Geben Sie Ihren Benutzername und Ihr Passwort ein! Melden Sie sich bei Ihrem "Proscenic Home" -Konto an.



2) Fügen Sie den Proscenic Saugroboter 850T hinzu Anmerkungen:

Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone/iPad bereits mit 2.4G WLAN verbunden ist.

2.1 Tippen Sie auf das Symbol "Gerät hinzufügen", um ein Gerät hinzuzufügen.2.2 Wählen Sie Proscenic Saugroboter 850T aus der Kategorie "Intelligente Reinigung".





	AP Modu	S	4/
J			-11
	20:05	uti 🗢 🔤	
	✓ Proscenic-XXX	▲ ≑ ①	
	84		
	Lifester	* 💿	
	190,00		
	Pressent	** 0	
	Processia Living Room	* - O	

1.Schalten Sie das Telefon ein "Einstellungen - Wi-Fi" 2.WLAN verbinden Proscenic-XXX 3.Kehren Sie nach erfolgreicher Verbindung zu ProscenicHome zurück



2.3.1 Zum Anschalten des Saugroboters 850T drücken Sie bitte die obene Start-Taste im 850T drei Sekunden lang, bis die Start-Tastenlampe blau wird.
2.3.2 Drücken Sie bitte die beiden Tasten fünf Sekunden lang, bis die beiden Tastenlampen blau blinkt.

17:40	I © 💽
C Untersuchen Si	e bitte den Sta 1/5
0	
OFF	2
<ol> <li>Bitte überprüfen Sie, o eingeschaltet ist und de</li> <li>Wenn das Gerät nicht drücken Sie die Taste "C der Unterseite des Gerä zu starten. Der Startvorg wenn Sie einen Ton höre</li> </ol>	bb der Saugroboter r Anzeige leuchtet eingeschaltet ist, NV" der roten Taste an tes, um den Saugroboter gang ist abgeschlossen, m.
⊘Stellen Sie sicher, dass Nächste	das Gerät eingeschaltet ist er Schritt

2.3.3 Wählen Sie Ihr benuzendes 2.4G-WLAN(z.B. Fiona) und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein. Tippen Sie auf das Symbol "Nächster Schritt".

2.3.4 Schalten Sie in der WIFI-Einstellungsseite das benuzende 2.4G-WLAN(z.B. Fiona) auf Proscenic-850T-xxxxxx um. Kehren Sie danach zu "Proscenic Home". Tippen Sie auf das Symbol "Nächster Schritt".

17:41 ◄ Proscenic	all 🕈 🕞
Keinstellungen WLAN	
WLAN	
Proscenic-850T-D79C Ungesichertes Netzwerk	<del>?</del> (j)
MEINE NETZWERKE	
Proscenic Technology Co.,LTD2-5G	a 🗢 i
simona	a © (j
ANDERE NETZWERKE	
DDYL2.4G	a 후 🚺
Proscenic Technology Co.,LTD	a 🕈 i
Proscenic Technology Co.,LTD-5G	a 후 🚺
Proscenic Technology Co.,LTD2	a 🗢 j
Anderes	
Auf Netze hinweisen	Aus >
Bekannte Netzwerke werden automatisch ve Falls kein bekanntes Netzwerk vorhanden ist manuell ein Netzwerk auswählen	rbunden. , musst du

2.3.5 Die unterstehende Verbindungsoberfläche wird angezeigt. Warten Sie bitte, bis er Verbindungsprozess 100% erreicht. Tippen Sie auf das Symbol "Fertig". Dann können Sie den Proscenic 850T in "Proscenic Home" steuern.

17:41 7		I © 📭	17:41	al 🗢 I
$\overline{\mathbf{C}}$	AP Modus	3/5	$\langle\!\!\!\langle$	AP Modus
Wählen S	Sie ein Netzwerk, um eine Verbind Gerät herzustellen (Unterstützt nur 2.4G WLAN	dung zu Ihrem )		Verbindung erfolgreich
¢	simona	>	0	
8	Bitte WLAN-Passwort ein	ge 🞯		
1.Bitte korrek 2.Bitte ist; So 3.Bitte wurde Adress 4.Sollt bitte k Kano ermitte oder d	Vertriebsnetzanweisungen a bestätigen Sie, ob das eingegebene t ist; bestätigen Sie, ob Ihr WLAN Netzwo litte Ihr WLAN Router Dualband ist, bi e SSID-Namen von 2.4G und 5G sep a überprüfen Sie, ob Mac-Adressfilter oder ob die Anzahl der zugewiesene sen voll ist; te die Verbindung noch fehlgeschlage iontaktieren Sie mit dem Kundenservi sis: Nach dem Upgrade des iPhones a der Wi-Fi-Name laut Anleitung immer elt werden. Sie müssen das iPhone na tas iPhone-System auf das neueste S isteren:	Passwort erk 2.4G tte richten arat ein; eingestellt n IP- n sein, ce; auf iOS13 noch nicht eu starten System		Erfolgreich hinzugefügt - Gerät wird gefunden - Gerät in Server registriert - Gerät initialisieren
				Fertig
	Nächster Schritt			
	Nachster Schritt			

Teil 4: So kontrollieren Sie den Proscenic 850T in "ProscenicHome" auf dem Android-Gerät

17:42			al 🕈 🖸
$\bigcirc$	850T/85	0P(2.4G)	<b>ଚ୍ଚ</b>
Ŭ	Pa		<u></u>
	Pfad e Hind	ernis 🛑 Roboter	
<b>0</b> m	9	7%	Omin
Reinigungsfläd	hen Akkı	istand Rei	nigungsdauer
A	0	Ø	
Automatische Reinigung	Rand-Reinigung	Bereich-Reinigung	Automatisches Wischen
©	*	۲	6
Automatische Aufladung	Starke Stufe	Wassermenge(mitt el	Fernbedienung- Modus



5:07			աթ
$\bigotimes$	850T/8	50P(2.4G)	<b>ଚ୍ଚ</b>
	Pfad      Hinc	fernis <b>•</b> Roboter	
0 <sub>m</sub>	ç	91%	Omin
Réinigungsfläche	n Akk	ustand Re	inigungsdauer
A	$\bigcirc$	C	
Automatische Reinigung	Rand-Reinigung	Bereich-Reinigung	Automatisches Wischen
	So	٢	
Automatische Aufladung	Ruhe Stufe	Wassermenge(mittel	Fernbedienung- Modus



Automatische Reinigung: mittle Saugleistung, zeigt den Ladepfad, den Pfad des Fernbedienungsmodus oder den Pfad beim Bewegen des Geräts nicht an.

Rand-Reinigung: Bewegen Sie sich vom Startpunkt an der Wand nach rechts und beginnen Sie mit dem Kehren, mittle Saugleistung, dauert 20 Minuten. **Bereich-Reinigung:** Bei einer Fläche von 1,5 m<sup>2</sup> Quadrat und einer maximalen Saugleistung von 2700 Pa, nur das dynamische Diagramm des Reinigungsmodus angezeigt.

Bodenwäscher: Bitte reinigen Sie den Boden nach der Installation des Wassertanks, nur die Wassermenge kann eingestellt werden.

## Automatische Aufladen:

1. Manuelles Laden: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn das Gerät im arbeiten / Standby / Ruhezustand Modus. Das Gerät wechselt in den Lademodus.

2. Am Ende der Aufgabe neu aufladen: Automatisches Aufladen am Ende der Aufgabe.

#### Laden des schwachen Akkus: weniger als 10%

Silent-Modus: Passen Sie die Saugleistung (beim an Silent-Modus beim Laden kann nicht einstellen) Wasservolumen: Passt das Wasservolumen (kann an das Wasservolumen beim Nachfüllen nicht anpassen)

Fernbedienungs-Modus: Drücken Sie lange die vier Richtungstasten, um in die entsprechende Richtung zu fahren. auf Klicken Sie die mittlere Schaltfläche, den um Fokusreinigungsmodus aufzurufen.